






Changement et détection du lecteur de cartes

- 1) Lancez le logiciel **Configuration** disponible dans le **Menu V11**  (en bas à droite à côté de l'heure).




- 2) Saisissez votre **Nom d'utilisateur** « **administrateur** » (**ADMIN** par défaut) dans **Identification** (si besoin)
3) Saisissez votre **Code d'utilisateur** « **administrateur** » (**ADMIN** par défaut) dans **Identification**
4) puis cliquez sur le bouton **Activer**.




- 5) Dans la partie de gauche dans **Système**, cliquez sur **Station PC**. 
6) Double-cliquez sur la **station pc** sur laquelle vous vous trouvez et où vous avez branché le ou les lecteurs. 
(C'est celle où il y a 3 étoiles devant le nom s'il y en a plusieurs)

7) Cliquez sur l'onglet **Matériel**. **C**




8) Cliquez sur le bouton **Détecter**. **D**


Pendant le « scan » des ports de communication cette fenêtre s'affiche : Si vous avez des lecteurs Ethernet ou « IP » vous devez cocher la case **Détection des lecteurs IP** **E** dès le début du scan (si elle n'est pas déjà cochée).




Lorsque le scan de tous les ports de communication est terminé, la fenêtre suivante s'affiche : Dans mon exemple il y a deux lecteurs (vous pouvez n'en avoir qu'un ou plus.)



9) Cliquez sur **Ok**.



10) Cliquez sur le bouton **Ok**




Pour activer la gâche électrique pour ouvrir une porte ou un tripode, ou tout autre module permettant de gérer un accès :

11) Double-cliquez sur la ligne du lecteur qui est relié à la gâche : par exemple **F**

12) Saisissez le temps d'ouverture souhaité en seconde dans le champ **Gâche**.

(Pour un tripode le temps de gâche doit rester à une seconde, pour une gâche électrique il ne doit pas dépasser 20 secondes.)

(Vous avez d'autres options en cochant la case **Mode avancé**) →



13) Puis cliquez sur le bouton **Ok**.

14) Puis de nouveau sur le bouton **Ok** de la fenêtre précédente.

15) **Quittez le logiciel Configuration et REDEMARREZ le logiciel de Gestion clientèle.**

Les modifications de la configuration ne sont prises en compte qu'au démarrage du logiciel de Gestion Clientèle.

ATTENTION :
IL FAUT CONFIGURER LE TEMPS DE GACHE A CHAQUE NOUVELLE DETECTION DES LECTEURS.